



OKAYO II trådlös kommunikation

Guidesystem 16 kanaler, 863-865 MHz

OKAYO är ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar (inom- och utomhus), skolor, seminarier eller sammanträden, produkt demonstrationer, föredrag, simultantolkningar, predikningar, gymnastikpass etc. Systemet använder 863-865 MHz-bandet, vilket ger en anläggning som är mindre känslig för störningar än de system som använder en lägre frekvens. OKAYO guidesystem består av en ficksändare och -mottagare, som laddas enkelt i laddstationen. Skulle Du ha glömt att ladda enheterna kan Du enkelt byta ut de laddningsbara batterierna mot standardbatterier. Full laddning ger 8-10 timmars användningstid. Finns det hörapparatbärare i publiken kan man enkelt ansluta en halsslinga. Det finns även en stationär sändare för anslutning till P/A-anläggning eller dylikt.

Egenskaper

- Lätt att använda, kräver ingen fast installation
- Räckvidd upp till 100 m i fritt fält
- Digital display med kanal (upplyst vid kanaländring)
- Trådlösa ficksändare och fickmottagare med laddningsbara batterier (2 st AA Ni-MH)
- Fulladdade batterier (5-6 timmar) ger 8-10 timmars användningstid
- Fungerar även med standardbatterier (12-15 timmars användningstid)
- Flera nivåer på sändare inkl. sekretess
- Hörtelefon/hörsnäcka, eller halsslinga för hörapparatbärare
- Flera olika mikrofonalternativ
- Laddstation för 2, 12, eller 36 enheter
- Stationär sändare för anslutning till P/A-anläggning

Systemkomponenter
v.v. se omstående sida

Tillverkare
E-J Electronics Co. Ltd., Taiwan

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till bruksanvisning/installationsguide och CE-certifikat som kan laddas ner från "Produktdatabank" på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se

Tillverkardata Okayo II Guidesystem

Tekniska data – övergripande för fickmottagare och -sändare

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde 863-865 MHz

16 valbara kanaler

Räckvidd upp till 100 m i fritt fält

Hölje aluminium

LCD-indikering kanal, frekvens, batteristatus

Kanalväljare set, up, down

Strömförsörjning 2 st AA 1,2V NiMH alternativt 2 st alkaliska AA 1,5V

Strömförbrukning Fulladdade NiMH-batterier (4-5h) ger 8-10h användningstid
Alkaliska batterier ger 12-15h användningstid

Tekniska data – fickmottagare EJ-7R (Art nr 501007)

Frekvensfönster max 12 MHz

Arbetstemperatur -10° C - 50° C

Dynamikområde >80dB

Distorsion <1%

Frekvenskorrigering <50 µS

RF Spurious rejection 55dB @ 250 kHz

Grannkanalundertryckn. 55dB @ 250 kHz

AUX ut -5dBv/-10dBv/-15dBv/@1 kHz MOD

20 KHz High/Mid/Low

Utnivå Max 750 mV Up

Hörlursuttag 3,5 mm uttag för både stereo och mono

Storlek 98x64x26 mm

Vikt 175 g inkl. batterier

Tekniska data – ficksändare EJ-7XT (Art nr 502707)

Uteffekt 10 mW

Spurious emission mindre än 250 nW

Audioingång Mini-XLR: mikrofon in, AUX in

Av-/på-/nivåkontroller sekretess, hög/medel/låg

Storlek 88x64x26 mm

Vikt 170 g inkl. batterier

Tekniska data – laddstationer

Strömförsörjning HDC-707: AC 230V/DC 12V; 500mA

HDC-712: AC 100-240V/DC 12V;3,3A

HDC-736: AC 100-240 V/DC 12V;7,0A

Laddningsindikator Gult sken: laddning pågår

Grönt sken: fulladdade batterier

Storlek: HDC-707: 139x100x90 mm

HDC-712: 325x305x176 mm

HDC-736: 870x370x205 mm

Vikt: HDC-707: 160 g, HDC-712: 3,5 kg, HDC-736: 9,6 kg



Stationär sändare EJ-770T



Fickmottagare EJ-7R



Ficksändare EJ-7XT



Laddstation HDC-707



Laddstation HDC-736



Laddstation HDC-712

Systemkomponenter

Art nr	Beskrivning
501007	EJ-7R, Fickmottagare
502701	EJ-701TM, Handmikrofon kondensatorkapsel
502707	EJ-7XT Ficksändare
502770	EJ-770T, Stationär sändare för fickmottagare
504501	Högtalare GPA-500W-1CH 30WRMS 1 mottagare
504502	Högtalare GPA-500W-1CH 30WRMS 2 mottagare
504550	UM-500 Modul MP3/SD/USB spelare till GPA-500W
504903	ST-35 Högtalarstativ
506701	EJ-701DR, Radiomottagare, diversity, 1 mottagare
506702	EJ-702DR, Radiomottagare, diversity, 2 mottagare
581407	Hörsnäckla för fickmottagare, utanpåliggande
283100	UniVox halsslina
582050	HM-50C Headsetmikrofon för ficksändare, svart
582060	HM-60C Headsetmikrofon för ficksändare, hudfärgad, dubbla krokar

Art nr	Beskrivning
582061	HS-06X Headsetmikrofon för ficksändare, hudfärg., enkel krok
582090	LM-90C Myggmikrofon för ficksändare
582093	Konferensmikrofon med magnet för ficksändare, kabel=25cm
282010	Adaptersladd mini-XLR till 3,5mm
582701	Laddare 5V 1A för handmikrofon
582707	HDC-707 Laddstation för 2 st ficksändare/-mottagare
582712	HDC-712, Laddstation för 12 st ficksändare/-mottagare
582736	HDC-736, Laddstation, väska för 36 st ficksändare/-mottagare
584368	Mikrofonhållare för handmikrofon
584371	M-100, Golvmikrofonstativ för handmikrofon, svart
584950	SP-500 Vägffäste för högtalare GPA-500W
583010	Väska Okayo konferenssystem 22x21x6 cm
589010	Rackmonteringsvinklar för EJ-701DR, EJ-702DR, EJ-770T

